

Istruzioni operative per l'aggiornamento software del dispositivo telematico

Le operazioni di aggiornamento software saranno divise in due distinti momenti, entrambi successivi alla fase di Azzeramento.

Vi preghiamo di attenervi scrupolosamente alle indicazioni seguenti:

- 1) Eseguire ,come tutti i giorni, la chiusura giornaliera.
Se si utilizza un software gestionale,utilizzare lo stesso per effettuare la chiusura di Cassa.
Dopo la stampa del report di azzeramento e dell'esito della trasmissione,il dispositivo telematico stamperà un ulteriore messaggio nel quale viene evidenziato l'inizio del download (scaricamento) del software necessario per l'aggiornamento. (*Vedi immagine 1*)
- 2) Il giorno successivo,sempre dopo la fase di azzeramento e dopo l'esito della trasmissione del corrispettivo,viene stampato il messaggio che invita ad eseguire l'aggiornamento del dispositivo. (*Vedi immagine 2*).
A questo è possibile confermare l'aggiornamento o,eventualmente,posticiparlo.
Se si intende posticipare l'aggiornamento,premere il tasto "C" sulla tastiera o il tasto "Avanzamento carta"posto nella parte frontale della stampante
Se si decide di confermare passare al punto 3).
- 3) Se alla stampante telematica e collegata alla tastiera di servizio premere il tasto Contanti (*Vedi immagine 5*),altrimenti premere una sola volta il tasto ON/OFF posto sulla parte frontale della stampante. Sul display comparirà la richiesta di conferma.
Premere ancora il tasto Contanti se collegata la tastiera,altrimenti il tasto ON/OFF della stampante.
- 4) Verrà stampato il report di inizio dell'upgrade (*Vedi immagine 3*)
Non spegnere per nessuna ragione il dispositivo telematico!!!
La stampante telematica effettuerà una serie di riavvii in autonomia e di invii telematici di altrettanti Azzeramenti. *Se l'esito della trasmissione in questo frangente risultasse negativo,questo non comporta motivo di preoccupazione.*
- 5) Alla fine della operazione verrà stampato il report di fine upgrade (*Vedi immagine 4*)
Le operazioni saranno terminate nel momento in cui sul display verrà visualizzato "Pronto"
Il Vs./dispositivo è ora aggiornato alla nuova versione dell' **XML 7.0** e abilitato alla **Lotteria degli Scontrini**.
Per qualsiasi inconveniente si dovesse manifestare durante le fasi di aggiornamento, il ns./Servizio Tecnico è a Vs./disposizione ai consueti numeri telefonici:

069640044 – 336697839 – 3935945297

ovvero all'indirizzo di posta elettronica assistenza@pedesistemi.it



Pede Sistemi

Soluzioni per l'ufficio e per il punto cassa

①

NON FISCALE

②

NON FISCALE

***AGGIORNAMENTO FW DA SCARICARE**

STATO:

DA SCARICARE

(CREATO COMANDO)

FW Rel.: 5.02

DATI TECNICO:

CODICE FISCALE: SGMPLA60L01L719U

P.IVA LAB.: 11278171001

*** PARAMETRI AZIONE ***

Id: 193382

TypeId: 1

StatusId: 1

DeployTypeId: 2

NewFwVersionId: 502

NewFwVersionDescription: 5.02

DownloadUrl:

http://downloadtelematici.custom.it/fw/1_ARM/KUBEII-F-ETH/502/kube-eth.bin

CreationTimestamp: 2020-12-19 10:45:34

AgentData1: SGMPLA60L01L719U

AgentData2: 11278171001

Note:

19/12/20 11:15

SNF.1

NON FISCALE

ATTENZIONE!
RICHIESTA AGGIORNAMENTO
DEL DISPOSITIVO!
(CONFERMARE O POSTICIPARE)

DA TASTIERA: -> TOTALE per confermare
-> C per posticipare

DA STAMPANTE: -> ON/OFF per confermare
-> FEED per posticipare

19/12/20 11:19

SNF.1

NON FISCALE

③

NON FISCALE

ATTENDERE FINE OPERAZIONE

NON SPEGNERE IL DISPOSITIVO

19/12/20 11:19

SNF.2

NON FISCALE

④

NON FISCALE

96MEV005897

IMPOSTAZIONI CORRENTI:

PROTOCOLLO: CUSTOM

BAUD RATE PROTOCOLLO: 19200bps

TAGLIERINA: ACT

CONTATORI VENDUTO CANCELLATI

19/12/20 11:20

SNF.1

NON FISCALE

CUSTOM

ericsoft
ZUCCHETTI GROUP

ZUCCHETTI
IL SOFTWARE CHE CREA SUCCESSO

SYSTEM
EVOLUTION RETAIL

IF IT WORKS, IT'S
UTAX

LABWARE
HOSPITALITY & RETAIL

Pede Sistemi S.a.s di Pede Simonetta
Vicolo della Gatta, 13 - 00049 Velletri - 06.9640044. - 336.69.78.39 - 393.59.45.297
www.pedesistemi.it - info@pedesistemi.it



5